

## Bedingungen zum Zählersetzen im Stromverteilnetz – Kurzfassung -

### Prozess Zählersetzung durch VIU:

- Vom Elektroinstallateur einzubauende Messanlagen:  
Moderne Messeinrichtungen  
(Wechsel- und Drehstrom-Eintarifzähler)
- Bedingungen werden vom Elektroinstallateur mit dem ersten Zählersetzen akzeptiert.
- Zähler und Hausanschlusssicherung werden dem Elektroinstallateur per DHL/UPS zugeschickt. Hierbei werden dem Installateur keine Versandkosten in Rechnung gestellt (mit Ausnahme von Expresslieferungen)
- Zähler sind Kundenanlagen direkt zugeordnet, ein Tausch ist nicht zulässig!
- Es sind zwingend nur die mitgelieferten Hausanschlusssicherungen mit isolierten Griffflaschen im Hausanschlusskasten zu verwenden.
- Transportbeschädigung sind unverzüglich zu melden!
- Kostenberechnung der Inbetriebsetzung gemäß Anlage zu den Ergänzenden Bestimmungen der Schleswig-Holstein Netz AG zur NAV.

### An- und Fertigmeldung:

- Zur Anmeldung ist das Onlineportal unter [www.sh-netz.com/netzanschluss](http://www.sh-netz.com/netzanschluss) zu verwenden.
- Soll ein dritter Messstellenbetreiber eingesetzt werden, ist dies bei der Anmeldung anzugeben. Die Zähler haben den Technischen Mindestanforderungen der Schleswig-Holstein Netz AG und dem Eichgesetz zu entsprechen, ein entsprechender Messstellenbetreiberrahmenvertrag ist abzuschließen.
- Die Fertigmeldung ist ebenfalls über das Onlineportal einzureichen.

### Zählerein- und ausbau:

- Der Zähler ist innerhalb von 3 Tagen einzubauen, ab diesem Datum beginnt die Verrechnung des Strombezuges. Es sind genaue Angaben zum Objekt in der Anmeldung zu machen um Verwechslungen auszuschließen.
- Ausgebaute Zähler sind innerhalb von 3 Tagen an die Schleswig-Holstein Netz AG zurück zu geben, da der Zähler erst nach Eingang im Abrechnungssystem ausgebaut wird.
- ➔ Damit dem Kunden keine weiteren Kosten entstehen sind die Fristen unbedingt einzuhalten.

### Sicherheit:

- Beachten Sie beim Zählerein und -ausbau die 5 Sicherheitsregeln!
- Tragen Sie beim Einsetzen der Hausanschlusssicherungen die erforderliche Sicherheitsausrüstung:  
Helm mit Gesichtsschutz, Schutzhandschuh für NH-Aufsteckgriff bzw. NH-Aufsteckgriff mit Stulpe und schwer entflammbare Kleidung!  
➔ Am Hausanschlusskasten liegt die volle Kurzschlussleistung an.